



Die langlebigen Nebenwiderstände dienen zur Erweiterung des Strommessbereichs von Drehspul-Messgeräten zur zuverlässigen Anzeige und Weiterverarbeitung von Gleichströmen, insbesondere bei hohen Stromstärken von bis zu 15000A. Der den Nebenwiderstand durchfließende Gleichstrom erzeugt einen proportionalen Spannungsabfall, welcher beispielsweise mit einem parallel geschalteten Drehspul-Messgerät angezeigt oder elektronisch weiterverarbeitet werden kann. Die Nebenwiderstände entsprechen der DIN 43703 und DIN EN 60051. Klasse 0,2 auf Anfrage

Technische Daten	
Genauigkeitsklasse	0,5
Eingang	1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 15, 20, 25, 40, 60, 100, 150, 200, 250, 5, 2, 50, 80 A
Ausgang	60 mV

Varianten (22)

Artikelnummer	Bezeichnung
70032-1001	Shunt 1A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1002	Shunt 1,5A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1003	Shunt 2,5A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1004	Shunt 4A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1005	Shunt 6A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1006	Shunt 10A/60mV Kl. 0,5 (Isoliersockel)
70032-1007	Shunt 15A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1008	Shunt 20A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1009	Shunt 25A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1010	Shunt 40A/60mV Kl. 0,5
70032-1011	Shunt 60A/60mV Kl. 0,5
70032-1012	Shunt 100A/60mV Kl. 0,5
70032-1013	Shunt 150A/60mV Kl. 0,5
70032-1014	Shunt 200A/60mV Kl. 0,5
70032-1015	Shunt 250A/60mV Kl. 0,5
70032-1052	Shunt 5A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel

Artikelnummer	Bezeichnung
70032-1053	Shunt 2A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1054	Shunt 75A/60mV Kl. 0,5 (inkl. Isoliersockel)
70032-1106	Shunt 50A/60mV Kl. 0,5
70032-1109	Shunt 80A/60mV Kl. 0,5
70032-1121	Shunt 125A/60mV Kl. 0,5
70032-1201	Shunt 3A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel