



- Artikelmerkmale
- Wandlerkern ist bequem teilbar
 - hervorragend für nachträglichen Einbau, da der Primärstromkreis nicht unterbrochen werden muss
 - einfache und sichere Anbringung an Stromschiene – hörbare Verrastung des Stromwandlers
 - gut fixierbar durch einige Klemmschrauben

Technische Daten	
Rundleiter	Ø 80 mm
Primärschiene	30 x 15 mm, 80 x 12 mm, 120 x 10 mm, 4 x 120 x 10 mm
Maße (B x H x T)	163 x 200 x 41 mm
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

Varianten (42)

Artikelnummer	Bezeichnung
70030-4459	IAG 600/1A 5VA Kl. 1
70030-4460	IAG 750/1A 10VA Kl. 1
70030-4461	IAG 800/1A 10VA Kl. 1
70030-4462	IAG 1000/1A 15VA Kl. 1
70030-4463	IAG 1200/1A 20VA Kl. 1
70030-4464	IAG 1500/1A 30VA Kl. 1
70030-4465	IAG 1600/1A 45VA Kl. 1
70030-4466	IAG 2000/1A 60VA Kl. 1
70030-4467	IAG 2500/1A 60VA Kl. 1
70030-4468	IAG 3000/1A 60VA Kl. 1
70030-4480	IAG 600/5A 5VA Kl. 1
70030-4481	IAG 750/5A 10VA Kl. 1
70030-4482	IAG 800/5A 10VA Kl. 1
70030-4483	IAG 1000/5A 15VA Kl. 1
70030-4484	IAG 1200/5A 20VA Kl. 1
70030-4485	IAG 1500/5A 30VA Kl. 1

Artikelnummer	Bezeichnung
70030-4486	IAG 1600/5A 45VA Kl. 1
70030-4487	IAG 2000/5A 60VA Kl. 1
70030-4488	IAG 2500/5A 60VA Kl. 1
70030-4489	IAG 3000/5A 60VA Kl. 1
70097-1863	IAG 1000/5A 5VA Kl. 0.5
70097-1864	IAG 1500/5A 10VA Kl. 0.5
70097-1865	IAG 2000/1A 15VA Kl. 0.5
70097-1866	IAG 2000/5A 15VA Kl. 0.5
70097-1867	IAG 2500/5A 20VA Kl. 0.5
70097-1868	IAG 3000/1A 20VA Kl. 0.5
70097-1869	IAG 3000/5A 20VA Kl. 0.5
70097-1870	IAG 600/5A 1.25VA Kl. 0.5
70097-3158	IAG 1000/1A 5VA Kl. 0.5
70097-3159	IAG 600/1A 1.25VA Kl. 0.5
70097-3293	IAG 500/5A 2.5VA Kl. 1
70097-3294	IAG 750/5A 1.25VA Kl. 0.5
70097-3295	IAG 1200/5A 7.5VA Kl. 0.5
70097-3296	IAG 1600/5A 15VA Kl. 0.5
70097-3297	IAG 500/1A 2.5VA Kl. 1
70097-3298	IAG 750/1A 1.25VA Kl. 0.5
70097-3299	IAG 800/1A 2.5VA Kl. 0.5
70097-3300	IAG 1200/1A 7.5VA Kl. 0.5
70097-3301	IAG 1500/1A 10VA Kl. 0.5
70097-3302	IAG 1600/1A 15VA Kl. 0.5
70097-3303	IAG 2500/1A 20VA Kl. 0.5
70097-3690	IAG 800/5A 2.5VA Kl. 0.5