



- Artikelmerkmale
- Sehr kompakt
 - Hervorragend für nachträglichen Einbau, da der Primärstromkreis nicht unterbrochen werden muss
 - Insbesondere für digitale Messgeräte geeignet
 - Super schnelle und einfache Montage
 - Sicherung des Wandlers durch UV-beständige Kabelbinder
 - Dieser Kabelumbaustromwandler wird mit mehrfarbig kodierten Anschlussleitungen geliefert

Technische Daten	
Rundleiter	∅ 18 mm
Maße (B × H × T)	49 × 67.2 × 44.5 mm
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

Varianten (8)

Artikelnummer	Bezeichnung
70006-1025	TQ 18-B 100/1A 0.2VA Kl. 1
70006-1026	TQ 18-B 125/1A 0.2VA Kl. 1
70006-1027	TQ 18-B 150/1A 0.2VA Kl. 1
70006-1030	TQ 18-B 200/5A 1VA Kl. 1
70006-1031	TQ 18-B 250/5A 1VA Kl. 0.5
70006-1053	TQ 18-B 150/5A 1VA Kl. 1
70006-1128	TQ 18-B 200/1A 0.2VA Kl. 0.5
70006-1129	TQ 18-B 250/1A 0.2VA Kl. 0.5