



- Artikelmerkmale
- Sehr kompakt
 - Hervorragend für nachträglichen Einbau, da der Primärstromkreis nicht unterbrochen werden muss
 - Insbesondere für digitale Messgeräte geeignet
 - Super schnelle und einfache Montage
 - Sicherung des Wandlers durch UV-beständige Kabelbinder
 - Dieser Kabelumbaustromwandler wird mit mehrfarbig kodierten Anschlussleitungen geliefert

Technische Daten	
Rundleiter	Ø 42 mm
Maße (B × H × T)	66 × 137 × 55 mm
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

Varianten (15)

Artikelnummer	Bezeichnung
70006-1330	TQ 84 250/1A 0.5VA Kl. 1
70006-1331	TQ 84 300/1A 0.5VA Kl. 1
70006-1332	TQ 84 400/1A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1333	TQ 84 500/1A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1334	TQ 84 600/1A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1335	TQ 84 750/1A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1336	TQ 84 800/1A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1337	TQ 84 1000/1A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1339	TQ 84 300/5A 0.5VA Kl. 1
70006-1340	TQ 84 400/5A 0.5VA Kl. 1
70006-1341	TQ 84 500/5A 0.5VA Kl. 1
70006-1342	TQ 84 600/5A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1343	TQ 84 750/5A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1344	TQ 84 800/5A 0.5VA Kl. 0.5
70006-1345	TQ 84 1000/5A 0.5VA Kl. 0.5