



Das 5-stellige Anzeigegerät M2.96-145 AC4EL dient zur Messung von Wechselspannungs-/Wechselstromsignalen TRMS und zur visuellen Grenzwertüberwachung über das Display. Die Konfiguration erfolgt über vier Fronttaster oder mittels einer optionalen PC-Software. Für weitere Auswertungen stehen dem Anwender Optionen wie ein Analogausgang, ein Digitaleingang und zwei Schaltpunkte zur Verfügung. Auswählbare Softwarefunktionen, eine direkte Grenzwertverstellung im Betriebsmodus und die kompakte Einbautiefe von 89 mm bilden ein solides Gerätekonzept.

Technische Daten	
Messeingang	10VAC; 50VAC; 1AAC; 5AAC
Ziffernanzahl	5
Ziffernhöhe	14 mm
Breite × Höhe	96 x 48 mm

Varianten (7)

Artikelnummer	Bezeichnung
70004-1490	M2.96-145 AC4EL / 230AC N 0 R
70004-1491	M2.96-145 AC4EL / 30DC N 0 R
70004-1518	M2.96-145 AC4EL / 230AC N A R
70004-1539	M2.96-145 AC4EL / 230AC N R2 R
70004-1687	M2.96-145 AC4EL / 30DC N R2 R
70004-1726	M2.96-145 AC4EL / 230AC N AR2 R
70004-1727	M2.96-145 AC4EL / 30DC N A R