



Das M2.96-145 DC4 ist eine 5-stellige Anzeige zur Messung von hohen Gleichspannungssignalen bis zu 600 VDC und visueller Grenzwertüberwachung über das Display. Die Konfiguration erfolgt über 4 Fronttaster oder mittels der optionalen PC-Software PM-TOOL. Für weitere Auswertungen stehen Optionen wie ein Analogausgang, ein Digitaleingang und 2 Schaltpunkte zur Verfügung. Auswählbare Softwarefunktionen, eine direkte Grenzwertverstellung im Betriebsmodus und die kompakte Einbautiefe von 89 mm bilden ein solides Gerätekonzept.

Technische Daten	
Hilfsspannung	240AC, 230AC, 24DC, -, 10-30DC, 40DC
Messeingang	50VDC; 300VDC; 600VDC; 1ADC
Ziffernanzahl	5
Ziffernhöhe	14 mm
Breite × Höhe	96 x 48 mm

Varianten (3)

Artikelnummer	Bezeichnung
70004-1489	M2.96-145 DC4 / 230AC N 0 R
70004-1519	M2.96-145 DC4 / 230AC N R2 R
70004-1549	M2.96-145 DC4 / 230AC N A R