



Das M3.48-105 F ist eine 5-stellige Anzeige zur Messung von Impulsen mittels Inkrementalgeber, NPN/PNP oder Namur-Sensor und einer visuellen Grenzwertüberwachung über das Display. Die Konfiguration erfolgt über 3 Fronttaster oder mittels einer optionalen PC-Software. Optional zur Verfügung stehen ein Analogausgang, eine Sensorversorgung, ein Digitaleingang, ein Frequenzausgang und 2 Schaltpunkte. Auswählbare Softwarefunktionen und eine direkte Grenzwertverstellung im Betriebsmodus runden das Gerätekonzept ab.

Technische Daten	
Messeingang	Impuls, Namur, 3-Leiter PNP/NPN
Ziffernanzahl	5
Ziffernhöhe	10 mm
Breite × Höhe	48 x 24 mm

Varianten (7)

Artikelnummer	Bezeichnung
70004-1556	M3.48-105 F / 24DC N APM2 R
70004-1610	M3.48-105 F / 240AC N PM2 R
70004-1615	M3.48-105 F / 24DC N A R
70004-1683	M3.48-105 F / 24DC 245 0 R D
70004-1702	M3.48-105 F / 24DC N PM2 R
70004-1787	M3.48-105 F / 240AC N 0 R
70004-1788	M3.48-105 F / 24DC N 0 R